

NITECORE®

Експертът по фенерчетата във всички области

Характеристики

- Фенерче с четири източника, оптимизирано за тактически приложения, с ултравиолетов светодиод за удостоверяване (като пари, лична карта, верификационен знак) и активиране с флуоресценция
- Използва Cree XP-L HI V3 светодиода
- Универсална ултравиолетова светлина с мощност 500 mW и дължина на вълната 365 nm
- Интегрираната „технология за прецизна цифрова оптика“ осигурява изключителна производителност на рефлектора
- Максимален интензитет на лъча до 53 500 cd
- Максимално разстояние на лъча до 462 метра
- Използва една литиево-йонна батерия 18650 за максимално време на работа до 708 часа
- Високоэффективната верига за постоянен ток позволява максимална мощност до 1000 лумена
- Снабден с уникални двуцветни (червени и сини) тактически/сигнални светлини
- 4 нива на яркост и 6 специални режима са лесно достъпни чрез двойни странични превключватели
- Директен достъп до турбо и UV режими
- Разполага с усъвършенствана технология за регулиране на температурата (ATR)
- Пружинен механизъм за абсорбиране на удари със защита от обратна полярност
- Интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия (чрез Micro-USB порт за зареждане)
- Индикатор за захранване, вграден в страничния превключател, показва оставащия заряд на батерията (с точност до 0,1 V)
- Интелигентна функция за памет за нива на яркост и специални режими (с изключение на SOS и локализационен маяк)
- Тактически ремък е включен в комплекта
- Защитаващ пръстен от неръждаема стомана предпазва основните компоненти от повреди
- Закалено ултрапрозрачно минерално стъкло с антирефлексно покритие
- Изработена от алуминиева сплав с аерокосмически клас
- Твърдо анодизирано покритие от военен клас HAIII
- Водоустойчивост в съответствие със стандарта IPX8 (потопяем до два метра)
- Устойчив на удар от 1 метър
- Възможност за стойка на опашката

Размери

Дължина: 6,06" (154 мм)
Диаметър на главата: 1,57" (40 мм)
Диаметър на опашката: 1" (25,4 мм)
Тегло: 6,0 oz (170 g) (без батерия)

Опции за батерии

	ТИП	Номинално напрежение	Съвместим
18650 Акумулаторна литиево-йонна батерия	18650	3.7V	Да (препоръчително и може да се презарежда)
Основна литиева батерия *	CR123	3V	Да (Съвместим, но може НЕ се презарежда)
Акумулаторна литиево-йонна батерия *	RCR123	3.7V	Да (Съвместим, но може НЕ се презарежда)

! **Предупреждение:** Зареждайте само акумулаторни литиево-йонни батерии 18650. Не зареждайте Батерии CR123 или RCR123.

Изход и време на изпълнение

Пълна мощност	Турбо	Мед	Потребление	Средно	Средно	Средно	Средно	Средно	Средно	Средно	Средно	Средно	Средно
1000 люмена	250 люмена	55 люмена	1 люмен	13 люмена	3 люмена	—	1000 люмена	1000 люмена	1000 люмена	—	13 люмена	3 люмена	—
1ч	6.15ч	28ч	708ч	28ч	28ч	28ч	—	—	—	40ч	40ч	40ч	—
462 м	200 м	98 м	12,6 м	9 м	1,8 м	—	—	—	—	—	—	—	—
33500cd	10000 cd	2400 cd	40cd	20cd	8.8cd	—	—	—	—	—	—	—	—
1 (Устойчив на удар)													
IPX8, 2 М (Водоустойчив (2 потопяване))													

ЗАБЕЛЕЖКА:

Горните данни са измерени в съответствие с международните стандарти за тестване на фенерчетата ANSI/NEMA FL1, използвайки 1 x 3.7V 3400mAh 18650 батерия в лабораторни условия. Данните могат леко да се различават по време на реална употреба поради вида на батерията, индивидуалните навици на употреба и факторите на околната среда.

Инструкции за експлоатация

Монтаж / демонтаж на батерията

Както е показано на илюстрацията, след като развиете капачката на батерията, поставете/извадете батерията(ите) и завийте, за да затегнете капачката.

Предупреждение: НЕ насочвайте лъча към очите на хора или животни.

Моментно осветяване

Натиснете леко превключателя на задния капак и задръжте, за да включите светлината за кратко. Освободете превключателя на задния капак, за да изключите светлината.

Включване/изключване

За да включите MH27UV, натиснете превключателя на задната капачка докрай, докато чуете „щракване“; За да изключите MH27 UV, натиснете отново превключателя на задната капачка докрай, докато чуете „щракване“;

Нива на яркост

При включен MH27UV, натиснете превключателя за повишаване на мощността (червен), син, ултраликов, средно, високо и завършва на турбо.  многократно, за да превключвате от ултравиолетово,

При включен MH27UV, натиснете превключателя за понижаване на гореспоменатите нива и режими в обратен ред, докато се появи UV.  многократно, за да превключвате между

MH27UV Ръководство за потребителя

Директен достъп до Турбо

С включен MH27UV, натиснете и задръжте директно превключателя за  за една секунда, за да влезе в турбо режим (увеличаване на яркостта (1000 лумена));
При изключен MH27UV, натиснете и задръжте превключателя за увеличаване на  и натиснете превключателя на задната капачка яркостта докрай, за да влезете директно в турбо режим (1000 лумена).

Директен достъп до UV

С включен MH27UV, натиснете и задръжте директно осветлението на превключателя  за една секунда, за да влезе в UV за понижаване;
При изключен MH27UV, натиснете и задръжте превключателя за понижаване докрай, за да влезете директно в UV осветление;  и натиснете задната капачка

Забележка:

- НЕ насочвайте UV лъча към кожата. Продължителното излагане на UV лъчи може да навреди на кожата.
- НЕ гледайте директно в излъчващ UV светодиода. Продължителното излагане на UV лъчи може да увреди очите.

Специални режими (Стробоскоп/Локационен маяк/SOS/Полицейски предупредителни сигнали)

Когато MH27UV е включен, натиснете превключателя за повишаване и намаляване на мощността, за да влезете в режими  и  едновременно с това на стробоскоп.

След като сте в режим на стробоскоп, натиснете превключателя за повишаване на мощността

 веднъж, за да влезете в Location Beacon, и още веднъж, за да влезете SOS (без връщане назад). Натиснете превключателя за понижаване  за да влезете в режимите в обратен ред.

Когато сте в режими „Стробоскоп“, натиснете превключателя „Понижаване“  да превключите от „Стробоскоп“, син и червен предупредителен сигнал за полицията, червен предупредителен сигнал за полицията към син предупредителен сигнал за полицията (без връщане назад). Натиснете превключателя „Повишаване“, за да влезете в режими  и  в обратен ред.


За да излезете от специалните режими, натиснете превключателя за увеличаване и намаляване. MH27UV ще възстанови последно използваното ниво на яркост.   едновременно отново.

Забележка: MH27UV има функция за памет. След включване, той ще възстанови последно използваното ниво на яркост или специален режим (с изключение на SOS и локализационен маяк).

Зареждане


MH27UV разполага с интелигентна функция за зареждане. Включете MH27UV, свържете порта за зареждане на фенерчето към USB източник на захранване (USB адаптер, компютър и др.) чрез USB кабел. Нормалният Времето за зареждане на батерия 18650 е 6 часа.

- При нормални условия на зареждане, синият индикатор в страничните превключатели ще мига веднъж на всеки 1,5 секунди. Когато зареждането приключи, синият индикатор ще свети постоянно.
- Ако по време на зареждането се открие проблем, MH27UV ще спре зареждането и синият индикатор ще мига бързо. Това обикновено се дължи на повредени или неправилно поставени батерии.



Съвети за захранване

При изключено фенерче, натиснете и трите превключателя едновременно, за да активирате индикацията за напрежението на батерията. Синият индикатор за захранване ще мига, за да покаже напрежението на батерията (с точност до $\pm 0,1$ V). Например, когато напрежението на батерията е 4,2 V, синият индикатор за захранване ще мига 4 пъти, последвано от пауза за 1,5 секунди и още 2 мигания. Различните напрежения представляват съответните оставащи нива на заряд на батерията.



Забележка: След отчитане на напрежението, индикаторът за захранване ще мига веднъж на всеки 3 секунди, за да маркира местоположението на MH27 UV.

Пълно зареждане на батерия 18650 ще поддържа фенерчето в това състояние работещо в продължение на 1 година.

ATR технология

Технологията за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) позволява на MH27UV динамично да регулира изходната производителност въз основа на вътрешната си температура. Това предотвратява повреди от прегряване и удължава експлоатационния му живот.

Смяна / Зареждане на батерията

Когато батериите са почти изтощени, нивото на яркост ще бъде заключено на ултраликов, за да се предпазят батериите. Моля, сменете батериите в този момент.

Поддръжка

На всеки 6 месеца резбите трябва да се избърсват с чиста кърпа, последвана от тънък слой лубрикант на силиконова основа.

Гаранционно обслужване

Всички продукти на NITECORE® са с гаранция за качество. Всеки дефектен/неизправен продукт на NITECORE® може да бъде ремонтиран безплатно за период от 60 месеца (5 години) от датата на покупка. След 60 месеца (5 години) се прилага ограничена гаранция, покриваща разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гаранцията се анулира във всички следните ситуации:

- Продуктът(ите) е/са разглобен(и), реконструиран(и) и/или модифициран(и) от неупълномощени лица.
- Продуктът(ите) е/са повреден(и) поради неправилна употреба.
- Продуктът(ите) е/са повреден(и) от протичане на батерии.

За най-актуална информация относно продуктите и услугите на NITECORE®, моля, свържете се с местен дистрибутор на NITECORE® или изпратете имейл на service@nitecore.com

※Всички изображения, текст и твърдения, посочени в това ръководство за потребителя, са само за справка. В случай на несъответствие между това ръководство и информацията, посочена на www.nitecore.com, информацията на нашия официален уебсайт има предимство. SYSMAX Innovations Co., Ltd. си запазва правото да тълкува и изменя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

 Моля, намерете ни във Facebook: Фенерче NITECORE

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ.: + 86-20-83862000
Факс: + 86-20-83882723
Имейл: info@nitecore.com
Уеб: www.nitecore.com
Адрес: Блок 6355, 5/F, № 1021 Gaopu Road, район Tianhe, Гуанджоу, 510653, Гуандун, Китай

CE
MH270627UV02



Препоръчително е да се използва

Благодарим ви, че закупихте NITECORE!

10x trade

Официален вносител за България: 10x Трейд ЕООД

София 1750 ул. „Петър Протич“, бл. 31 тел. 02 971 45 00 www.asante.bg