NITECORE®
KEEP INNOVATING

Ръководство за потребителя на TM9K Pro

⚠ВАЖНО

- Благодарим ви, че закупихте NITECORE!
  Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и следвайте инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализации, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

⚠Предупреждение

1. Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Моля, съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.
2. ВНИМАНИЕ! Възможна опасна радиация! НЕ гледайте директно в светлинния лъч и НЕ насочвайте светлината директно в очите на някого!
3. Продуктът ще генерира огромна топлина при продължителна работа. Моля, бъдете внимателни по време на употреба. Препоръчително е да не активирате високи нива на яркост, SEARCH и LUMIN SHIELD™ за продължителни периоди, за да предотвратите изгаряния.
4. НЕ покривайте и НЕ поставяйте предмети близо до горната част на продукта, тъй като това може да причини повреда на продукта или инциденти поради високи температури.
5. НЕ използвайте продукта за осветяване на запалими или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
6. Моля, използвайте продукта по стандартен начин, за да избегнете инциденти в случай на повреда на продукта.
7. НЕ потапяйте продукта в течност, когато е горещ. Това може да причини непоправими повреди на лампата поради разликата в налягането на въздуха вътре и извън тръбата.
8. Когато продуктът е поставен в затворена или запалима среда, като например джоб или раница, или когато е оставен неизползван за продължителен период от време, моля, изключете продукта и активирайте режим на пълно заключване, за да избегнете случайно активиране и опасности, причинени от прекомерна топлина.
9. НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това представлява риск от експлозия или запалване на батерията.
10. Използвайте оригиналния кабел за зареждане за захранване.
11. Моля, презареждайте продукта на всеки 6 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
12. НЕ разглобявайте и не модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна. Моля, вижте раздела за гаранция в ръководството за пълна информация за гаранцията.

⚠Безопасност на батерията

Неправилната употреба на устройства с вградени литиево-йонни батерии може да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не режете, не смачквайте и не изгаряйте устройството. Ако забележите теч или необичайна миризма, незабавно спрете да използвате устройството. Изхвърлете устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.

Характеристики

- Използва 3 x 9-ядрени UHi 40 MAX светодиода с максимална мощност от 9 900 лумена
- Максимален пиков интензитет на лъча от 65 400 cd и максимален обхват от 510 метра
- 4 нива на яркост за превключване; налични са SEARCH и LUMIN SHIELD™
- Оптична система, комбинирана с кристално покритие и „технология за прецизна цифрова оптика" (PDOT)
- Вградена литиево-йонна батерия с капацитет 5000 mAh; интелигентна схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C порт
- Високоефективната верига за постоянен ток осигурява стабилен изход до 65 часа
- Двойните задни превключватели позволяват интуитивни операции за тактически приложения
- Индикаторът за захранване показва оставащия заряд на батерията и напрежението на батерията (±0,1 V)
- Тактически дизайн на пръстен за множество тактически приложения
- Оптични лещи с двустранно покритие, устойчиво на надраскване
- Изработена от авиоалуминиева сплав
- Твърдо анодизирано покритие НА III, военен клас
- Водоустойчивост и прахоустойчивост в съответствие със стандарта IP68 (потопяемост до 2 метра)
- Устойчив на удар от 1 метър

Спецификации

Дължина: 133,0 мм (5,24")
Диаметър на главата: 40,0 мм (1,57")
Диаметър на тръбата: 26,0 мм (1,02")
Диаметър на опашката: 28,0 мм (1,10")
Тегло: 227 г (8,01 унции) (аксесоарите не са включени)

Аксесоари

Щипка, Връзка за носене, USB-C кабел за зареждане, Кобур

Технически данни

	ЛУМИН ЩИТ™	ТЪРСЕНЕ	ВИСОКО	MID	НИСКО	УЛТРАНИСКО
Яркост	9 900 Лумени	6000 Лумени	2000 Лумени	500 Лумени	130 Лумени	30 Лумени
Време за изтощаване	–	–	3 часа	6 часа	17 ч.	65 часа
Лъч Разстояние	450 м	510 м	320 м	145 м	78 м	30 м
Върхов лъч Интензитет	52 300 кд	65 400 кд	25 500 кд	5 260 кд	1544 кд	220cd
Въздействие Съпротива	1 м					
Вода Съпротива	IP68, 2 м (водоустойчив и потопяем)					

Забележка:Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (5000 mAh) в лабораторни условия. Данните могат да се различават при реална употреба поради различни условия на околната среда.

Преглед на продукта



TM9K Pro

Функция за зареждане

TM9K Pro е оборудван с интелигентна функция за зареждане. Моля, презаредете продукта преди първата употреба.

Захранване:TM9K Pro е наличен както в стандартен режим, така и в режим QC. Както е показано на илюстрацията, отстранете капачката на порта за зареждане и използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер, външна батерия или други USB зарядни устройства) към USB порта, за да започнете процеса на зареждане.

- Когато се зарежда чрез QC адаптер, TM9K Pro автоматично ще влезе в QC режим и индикаторът за захранване ще мига бързо, за да информира потребителя.
- Когато използвате стандартния режим, индикаторът ще мига бавно, за да информира потребителя.
- Когато продуктът е напълно зареден, той автоматично ще прекрати процеса на зареждане и индикаторът ще започне да свети постоянно, за да информира потребителя.
- Когато лампата свети, свързването към източник на захранване автоматично ще я изключи. Лампата ще се върне в предишното си състояние, когато бъде изключена от източника на захранване.
- Времето за зареждане в QC режим е приблизително 3 часа и 15 минути. Времето за зареждане в стандартен режим е приблизително 5 часа (5V/2A адаптер).

Забележка:TM9K Pro ще се отключи автоматично, когато е зареден в режимите на заключване.

Тактическо моментно осветление

- Когато светлината е изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона MODE, за да получите достъп до SEARCH (ТЪРСЕНЕ). Отпуснете го, за да го изключите.
- Когато светлината е изключена, натиснете и задръжте бутона MODE, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™. Освободете го, за да го изключите.

Вкл. / Изкл.

- **На:**Когато светлината е изключена, натиснете напълно бутона за захранване, докато чуете щракване, за да я включите.
- **Изключено:**Когато светлината свети, натиснете бутона за захранване докрай, докато чуете щракване, за да я изключите.

Нива на яркост

Когато светлината е включена, натиснете наполовина бутона за захранване, за да превключвате между "УЛТРАНИСКА – НИСКА – СРЕДНА – ВИСОКА". Фенерчето има функция за памет. При повторно активиране то ще има директен достъп до предварително запаметеното ниво на яркост.

Директен достъп до ТЪРСЕНЕ

Когато светлината е включена/изключена, натиснете наполовина и задръжте бутона MODE, за да получите директен достъп до SEARCH (ТЪРСЕНЕ). Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.

Директен достъп до LUMIN SHIELD™

Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте бутона MODE, за да получите директен достъп до LUMIN SHIELD™. Освободете го, за да се върнете към предишното състояние.

Заключване / Отключване

TM9K Pro има два режима на заключване (режим на половин заключване и режим на пълно заключване).

Режим на полузаключване:

- Когато светлината е включена, натиснете наполовина/напълно и задръжте бутона за захранване, докато фенерчето светне веднъж, за да влезете в режим на полузаключване.
- Когато сте в режим на полузаключване, бутонът за захранване не е наличен за активиране на фенерчето. Натискането и задържането на бутона за захранване наполовина/пълно ще включи индикатора за захранване; отпуснете го, за да го изключите.
- Когато сте в режим на полузаключване, натиснете наполовина и задръжте бутона MODE, за да получите достъп до SEARCH; натиснете и задръжте напълно бутона MODE, за да получите достъп до LUMIN SHIELD™.

Режим на пълно заключване (настройка по подразбиране):

- Когато светлината свети, натиснете наполовина/напълно и задръжте бутона за захранване, докато фенерчето мигне 3 пъти, за да влезете в режим на пълно заключване. След като режимът на пълно заключване е активиран, индикаторът за захранване ще мига, за да покаже напрежението на батерията (±0,1 V). Например, когато напрежението на батерията е 4,2 V, индикаторът за захранване ще мига 4 пъти, последвано от пауза от 1,5 секунди и още 2 мигания. Различните напрежения представляват съответните оставащи нива на заряд на батерията.



- Когато сте в режим на пълно заключване, и двата бутона не са налични за активиране на фенерчето. Натискането и задържането на който и да е от бутоните наполовина/докрай ще включи индикатора за захранване; отпуснете го, за да го изключите.

Отключване:В режим на заключване, натиснете бутона за захранване 3 пъти докрай, за да излезете от режим на заключване. Фенерчето ще се включи, за да покаже този процес.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на TM9K Pro според работните условия.

и околна среда за поддържане на оптимална производителност.

Индикация за захранване

Когато светлината свети, индикаторът за захранване ще показва оставащия заряд на батерията:

1. Постоянното включване показва, че мощността е над 50%;
2. Бавното мигане показва, че мощността е под 50%;
3. Бързото мигане показва, че мощността е под 10%.

Забележка:Продуктът трябва да се презареди, когато светлинният поток е слаб или фенерчето спре да реагира поради ниска мощност.

Функция за защита на сензора

Когато фенерчето е изключено, ако има препятствие близо до контакта на лампата и фенерчето случайно задейства HIGH / SEARCH / LUMIN SHIELD™, яркостта на фенерчето автоматично ще намалее до 500 лумена, за да се предотврати прегряване и да се удължи живота на фенерчето. Чувствителността на сензора може да се различава поради вариации в цвета и материала на препятствията. След като препятствието бъде отстранено, фенерчето ще се върне към предишното ниво на яркост и ще изключи функцията за защита на сензора.

Забележка:

1. Когато HIGH / SEARCH / LUMIN SHIELD™ е включен, покриването на контакта на лампата няма да активира функцията за защита на сензора и яркостта остава непроменена.
2. Важно е да поддържате предната леща чиста, за да се гарантира, че вграденият сензор функционира правилно и постига оптимална производителност.

10x trade

Официален вносител
за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич", бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg