

NITECORE®

KEEP INNOVATING

T4K

Четириядрен интелигентен

кличодържател-фенерче

- Многофункционален OLED дисплей в реално време
- Усъвършенствана технология за преключване на зареждането (APC)
- Презареждаем USB-C



Въпроси и отговори

В: Защо моят T4K се изключва след 30 секунди? О: T4K има 2 потребителски режима, ДЕМО режим и ЕЖЕДНЕВЕН

Режим. Настройката по подразбиране е ДЕМО режим, при който продуктът ще се изключи автоматично, ако не се извършва никаква операция с продължение на 30 секунди. Препоръчително е да го превключите в ЕЖЕДНЕВЕН режим, когато го използвате ежедневно.

Моля, следвайте стъпките по-долу за превключване на режима: 1. Когато светлината е включена/изключена, натиснете продължително едновременно бутона за захранване и бутона за режим, за да превключите между режима DEMO и DAILY.

2. Светодиодите ще мигат, за да покажат текущия потребителски режим: 1 мигане, за да покаже ДЕМО режим, и 2 мигания, за да показват ДНЕВЕН режим.

Характеристики

- Използва 4 x CREE XP-L2 V6 светодиода с максимална мощност от 4000 лумена
- Максимален нивов интензитет на лъча от 10 900 cd и максимален обхват от 209 метра
- Използва изцяло отразяваща оптична система за равномерно и мекс светлина
- Многофункционален OLED дисплей в реално време за лумени, напрежение на батерията, време на работа и др.
- Вградена литиево-йонна батерия с капацитет 1000 mAh
- Усъвършенствана технология за изключване на захранването (APC) за утринна консумация на енергия в режима на готовност
- Вградена схема за зареждане на литиево-йонна батерия с USB-C port
- Високоэффективната верига с постоянен ток осигурява стабилен изход - до 67 часа
- Налични са 2 потребителски режима (ДЕМО режим и ЕЖЕДНЕВЕН режим)
- Дизайн с двустранен превключател
- 5 нива на яркост с директен достъп до TURBO
- Функция за памет на интелигентния режим
- Налични са 2 режима на заключване (режим на половин заключване и режим на пълно заключване)
- Вграден модул за усъвършенствано регулиране на температурата (ATR) (патент № 2,307,015/US346434)
- Метален пръстен за дължина, способен да издържи до 30 килограма тегло
- НА III твърдо анодизирано покритие
- Устойчив на удар от 1 метър

Спецификации

Размери: 82,3 мм × 30 мм × 29,2 мм
(3,24"×1,18"×1,15") (с включена щипка) 77 гр (2,72 унции) (с включена щипка)

Тегло:

Акcesoари


USB-C кабел за зареждане, запалка за ключове

Технически данни


	ТУРБО	Високо	MID	НИСКО	УЛТРАЛНО
Яркост	4000 Лумена	200 Лумена	65 Лумена	15 Лумена	1 Лумен
Време за работа	-	2 ч. 45 мин.	7 часа	21 ч.	67 часа
Лъч Разстояние	209 м	45 м	24 м	13 м	3 м
Върхов лъч Интензитет	10 900 cd	520cd	140cd	43cd	3 компютърски
Удароустойчивост	1 м (устойчивост на удар)				
Водозастойчивост	IPX4				

Забележка: Посочените данни са измерени с помощта на вградената литиево-йонна батерия (1000 mAh) в лабораторни условия. Данните може да се различават при реална употреба поради различното използване на батерията или условията на околната среда.

Инструкции за експлоатация



Функция за зареждане



(Български)

Инструкции за експлоатация

Многофункционален OLED дисплей

T4K е оборудван с многофункционален OLED дисплей. (Моля, отстранете протектора на екрана преди първата употреба.) Когато светлината е включена, екранът последователно ще показва текущата информация (ниво на яркост и лумени, оставащо време на работа, потребителски режим), преди да изгасне. След като екранът изгасне, кратко натиснете на бутона за режим може да го активира отново.

Функция за демонстрация на дисплея

- Тази функция се използва САМО за демонстрация. Тя не отразява действителното състояние на осветлението.
- Когато светлината е изключена, продължете да държите бутона за захранване натиснат дори след като сте избрали ULTRALOW, докато светлината не се изключи, за да влезете в демонстрацията на дисплея.
- В това състояние екранът ще прелиства между различни информационни дисплеи. Натиснете кратко който и да е от бутоните, за да излезете от това състояние.

Вкл. / Изкл.

Включено: Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона за захранване, за да я включите.
Изключено: Когато светлината е включена, натиснете кратко бутона за захранване, за да я изключите.

Потребителски режими

T4K има 2 потребителски режима, ДЕМО режим и ЕЖЕДНЕВЕН режим.

ДЕМО

режими: Светлината ще се изключи автоматично, ако няма операция в рамките на 30 секунди (с изключение на повторното активиране на екрана).

Обратното броеще ще се покаже на екрана.

ДНЕВЕН режим: Светлината няма да се изключи автоматично и ще трябва да се изключи ръчно.

Забележка: Настройката по подразбиране е ДЕМО режим. Препоръчително е да го превключите в ЕЖЕДНЕВЕН режим, когато го използвате ежедневно.

Превключване на режими

Когато светлината е включена/изключена, натиснете продължително едновременно бутона за захранване и бутона за режим, за да превключате между режим DEMO и DAILY. Светодиодите ще мигат, за да покажат текущия потребителски режим: 1 мигане, за да покаже режим DEMO, и 2 мигания, за да показват режим DAILY. (В този процес екранът ще показва „DEMO“ или „DAILY“, за да посочи текущия потребителски режим.)

Забележка: Повторното активиране на светлината в рамките на 3 секунди след автоматичното ѝ изключване в ДЕМО режим ще осигури директен достъп до ЕЖЕДНЕВЕН режим, докато не бъде изключена.

Нива на яркост

Когато светлината и екранът са включени, натиснете кратко бутона за режим, за да превключате между следните нива на яркост: УЛТРАНИСКО - НИСКО - СРЕДНО - ВИСОКА. Фенерчето ще има директен достъп до предварително запаметеното ниво на яркост при повтарно активиране.

Забележка: Когато екранът е изключен, натиснете кратко бутона за режим, за да го активирате, преди да регулирате нивото на яркост.

Директен достъп до ULTRALOW

Когато светлината е изключена, натиснете продължително бутона за захранване, за да получите директен достъп до ULTRALOW (УЛТРАНИСКО) мощност.


Директен достъп до TURBO

Когато светлината е включена/изключена, натиснете и задръжте бутона за режим, за да получите достъп до TURBO. Отпуснете го, за да се върнете към предишното състояние.

Забележка.

1. При активиране на TURBO, на дисплея ще се покаже лента за обратно броеще, която показва времето за активиране на TURBO, след като се покаже текущото ниво на яркост и лумени.
2. Ако продължите да държите бутона за режим, след като лентата за напредък се изчерпи, фенерчето ще достигне ВИСОКО ниво и дисплейт ще се изключи.
3. Времето за активиране на TURBO зависи от термичното състояние на фенерчето. Колкото по-висока е температурата на фенерчето, толкова по-кратко е времето за активиране на TURBO, когато се активира отново.
4. Бъдете внимателни, когато използвате лампата в режим TURBO, за да избегнете прегряване, и намаляете нивото, ако стане твърде гореща за работа.

Заключване / Отключване



T4K има два режима на заключване (режим на половин заключване и режим на пълно заключване).

Режим на полузаключване (Заключване 1):

- Когато светлината свети, натиснете и задръжте бутона за захранване, докато на екрана се покаже иконата за заключване 1. Светлината ще се изключи и ще влезе в режим на полузаключване.
- Когато сте в режим на полузаключване, бутонът за захранване не е наличен за активиране на фенерчето. Задръжването на бутона за режим все още е възможно за достъп до TURBO.

Режим на пълно заключване (Заключване 2):

- Когато светлината е включена, продължете да държите бутона за захранване натиснат дори след достъп до режим „Половин заключване“, докато екранът не покаже иконата „Заключване 2“. Светлината ще се изключи и ще се премине в режим „Пълно заключване“.
- Когато сте в режим на пълно заключване, и двата бутона за активиране на фенерчето не са налични.

Отключване:


- В който и да е от режимите на заключване, натиснете кратко и след това продължително бутона за захранване, при което екранът ще показва икона за отключване и лента за напредък, докато фенерчето не се активира, за да излезе от режима на заключване. Светлината ще достигне предишното запаметено ниво.
- Светлината ще се отключи автоматично при презареждане в който и да е от режимите на заключване.

ATR (Усъвършенствано регулиране на температурата)

Интегрираната ATR технология регулира изхода на T4K според работните условия и околната среда, за да поддържа оптимална производителност.

Индикация за захранване

Когато светлината е изключена, натиснете кратко бутона за режим, за да се покажат нивото на батерията, напрежението на батерията, запаметеното ниво на яркост и текущият потребителски режим, преди светлината да изгасне. Различните напрежения представляват съответните оставащи нива на заряд на батерията:



Забележка: Когато напрежението на батерията е под 3,4 V, синият индикатор за захранване под двата бутона ще мига на всеки 2 секунди, за да информира потребителя да презареди батерията възможно най-скоро.

Функция за зареждане

T4K е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете батерията преди първата употреба.

Съхраняване към пълно захранване: 1. Като е показано на илюстрацията, използвайте USB кабела, за да свържете външно захранване (напр. USB адаптер, компютър или други USB зарядни устройства) към USB порта, за да започнете процеса на зареждане. Времето за зареждане е приблизително 1 час и 30 минути.

Индикатор за зареждане: 1. По време на процеса на зареждане индикаторът за зареждане ще мига бавно, за да информира потребителя, а екранът ще показва текущото ниво на батерията. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за зареждане ще свети постоянно, за да информира потребителя, а екранът ще показва ниво на пълен заряд на батерията.

Забележка: 1. Светлината може да се активира и по време на процеса на зареждане. (С изключение на TURBO)

Предупреждения

1. Нивото на яркост TURBO от 4000 лумена ще произведе бързо огромно нагряване при продължителна активация. Бъдете внимателни, когато работите с лампата в режим TURBO, за да избегнете прегряване, и намаляете нивото, ако стане твърде гореща за работа.
2. **ВНИМАНИЕ!** Възможна опасна радиация! Не гледайте в светлината! Може да е опасно за очите ви.
3. Моля, презареждайте продукта на всеки 3 месеца, когато не го използвате за продължителен период от време.
4. Продуктът съдържа малки монтажни части. Моля, дръжте го далеч от деца, за да избегнете опасност от задавяне.
5. Когато фенерчето се съхранява в раницата, моля, активирайте режима на заключване, за да предотвратите случайна активация.
6. НЕ разглобявайте, модифицирайте и не реконструирате продукта, в противен случай гаранцията ще бъде анулирана и продуктът може да се повреди.

10x trade

Официален вносител за България:
10x Трейд ЕООД

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.asante.bg